

Bosch Smart Home Lichtsteuerung Unterputz

Es werde Licht

Die Bosch Smart Home Lichtsteuerung Unterputz gibt Nutzern jetzt die Möglichkeit, bestehende Lichtschalter unsichtbar nachzurüsten. Bereits vorhandene Lichter können dadurch als Teil des Bosch Smart Home Systems gesteuert oder weiterhin manuell bedient werden. Mehr Komfort und Sicherheit bietet auch hier die Einbindung und Vervollständigung von Szenarien, wie z.B. die Anwesenheitssimulation.



Besonderheiten und Nutzen:

- Steuerung von einzelnen oder individuell gruppierten Lichtschaltern auch über die Bosch Smart Home App, den Universalschalter oder eingebunden in Szenarien
- Auch bei mehreren Lichtschaltern für ein Licht, muss nur ein Schalter nachgerüstet werden
- Anwesenheitssimulation: Um bei Abwesenheit der Bewohner Einbrecher abzuschrecken, kann durch unregelmäßiges Anschalten der Lichter eine Anwesenheit noch realistischer simuliert werden
- Installation unter dem bestehenden Schalter in vorhandene Elektroinstallation in der Wand ohne Bohren oder Kabelverlegen

Technische Daten:

Stromaufnahme

Max. 5 A

Leistungsaufnahme (Stand-by)

0,2 W

Versorgungsspannung

230 V/50 Hz

Schaltleistung

Max. 1.150 W

Lastart

ohmsche Last

Funkfrequenz

868,3 MHz; 869,525 MHz

Funk-Feldreichweite

240 m

Abmessung (BxHxT) [mm]

71 x 71 x 37

Duty Cycle

bei 868,3 MHz < 1% pro h

bei 869,525 MHz < 10% pro h

Sendeleistung

Max. 10 mW

Empfängerklasse

SRD Class 2

Schutzklasse

IP20

Temperaturbereich

5°C bis 35°C

Gewicht

54 g

Lieferumfang:

- 1 Bosch Smart Home Lichtsteuerung Unterputz
- Befestigungsmaterial
- 1 Installationsanleitung

Unverbindliche Preisempfehlung (inkl. 19 % MwSt.): 59,95€