

Bosch Smart Home Rollladensteuerung Mit freiem Blick in die Zukunft

Die Bosch Smart Home Rollladensteuerung Unterputz gibt Nutzern jetzt die Möglichkeit, bestehende elektrische Schalter für Rollläden, Jalousien und Markisen unsichtbar nachzurüsten. Bereits vorhandene Rollläden oder Jalousien können dadurch als Teil des Bosch Smart Home Systems gesteuert oder weiterhin manuell bedient werden. Mehr Sicherheit bietet auch hier die Einbindung und Vervollständigung von Szenarien oder die noch realistischere Simulation der Anwesenheit.



Besonderheiten und Nutzen:

- Steuerung von Rollläden, Jalousien oder Markisen auch per Fingertipp über die Bosch Smart Home App, den Universalschalter oder automatisch zu definierten Zeiten
- Automatische Steuerung angepasst auf Sonnenauf- und -untergangszeiten möglich
- Anwesenheitssimulation: Um bei Abwesenheit der Bewohner Einbrecher abzuschrecken, kann durch regelmäßiges Hochfahren der Rollläden eine Anwesenheit noch realistischer simuliert werden
- Installation unter dem bestehenden Schalter in vorhandene Elektroinstallation in der Wand ohne Bohren oder Kabelverlegen

Technische Daten:

Stromaufnahme

Max. 2,2 A

Leistungsaufnahme (Stand-by)

0,2 W

Versorgungsspannung

230 V/50 Hz

Schaltleistung

Max. 500 W

Lastart

Motorlast

Funkfrequenz

868,3 MHz; 869,525 MHz

Abmessung (BxHxT) [mm]

71 x 71 x 37

Funk-Freifeldreichweite

240 m

Duty Cycle

bei 868,3 MHz < 1% pro h

bei 869,525 MHz < 10% pro h

Sendeleistung

Max. 10 mW

Empfängerklasse

SRD Class 2

Schutzklasse

IP20

Temperaturbereich

5°C bis 35°C

Gewicht

57 g

Lieferumfang:

- 1 Bosch Smart Home Rollladensteuerung Unterputz
- Befestigungsmaterial
- 1 Installationsanleitung

Unverbindliche Preisempfehlung (inkl. 19 % MwSt.): 69,95€