



## Bosch Smart Home Rauchmelder

### Doppelt sicher

Der Bosch Smart Home Rauchmelder alarmiert zuverlässig bei der Entstehung von Rauch durch eine akustische Sirene im Gerät und Benachrichtigung in der App. Als clevere Zusatzfunktion wird die Sirene des Geräts außerdem zur Abschreckung ungebetener Gäste eingesetzt.



### Besonderheiten und Nutzen:

- Im Brandfall wird am Bosch Smart Home Rauchmelder automatisch das Notlicht aktiviert
- Die raumgenaue Zuordnung der Gefahr und direkte Kurzwahlanzeige in der Bosch Smart Home App zur Feuerwehr ermöglicht schnelle und strukturierte Hilfe im Notfall
- Dient im Alarmsystem zur Abschreckung im Zusammenspiel mit dem Bosch Smart Home Bewegungsmelder und dem Bosch Smart Home Tür-/Fensterkontakt

### Technische Daten:

**Produktgewicht (mit Batterien)**

150 g

**Empfängerklasse**

SRD Class 2

**Abmessung (ØxH) [mm]**

119 x 51

**Duty Cycle**bei 868,3 MHz <1% pro h  
bei 869,525 MHz <10% pro h**Technologie**

Optische Raucherkennung

**Nennspannung**

3-V-Lithium-Batterien (nicht auswechselbar)

**Funk-Freifeldreichweite**

100m

**Batterielebensdauer**

10 Jahre (typisch)

**Funkfrequenz**

868,3 MHz, 869,525 MHz

**Maximale Anzahl von Verknüpfungen**

40

**Schutzklasse**

IP 20

**Lautstärke in 3m Entfernung**

&gt; 85dB(A)

**Umgebungstemperatur**

0° C bis +55° C

**Luftfeuchtigkeit**

Max. 93%

### Lieferumfang:

- 1 Bosch Smart Home Rauchmelder
- 2 Schrauben
- 2 Qualitativ hochwertige Dübel
- 2 Klebestreifen
- 1 Installationsanleitung

**Unverbindliche Preisempfehlung (inkl. 19 % MwSt.): 79,95€**